



## سری چراغ‌های LED



### چراغ‌های LED سقفی توکار مربع BackLight (مدل سروش) + تبدیل روکار

A+



تعداد در کارتن (عدد)	سایز برش (mm)	طول داخلی (mm)	طول خارجی (mm)	ارتفاع (mm)	زاویه تابش (deg)	شدت نور (cd)	شار نوری (lm)	رنگ نور	تکنولوژی (LED)	مصرف انرژی (Wh)	توان (W)	نوع چراغ
۱۲	۷۱-۸۶	۶۰	۹۵	۲۲,۵	۱۱۰	> ۱۵۰	۴۶۰	آفتابی - مهتابی	SMD	۷	۷	مربع ۷ وات
۱۲	۱۱۷-۱۳۴	۱۰۵	۱۴۵	۲۳,۵	۱۱۰	> ۳۵۰	۹۱۰	آفتابی - مهتابی	SMD	۱۲	۱۲	مربع ۱۲ وات
۸	۱۴۰-۱۵۸	۱۲۸	۱۶۸	۲۴,۵	۱۱۰	> ۵۰۰	۱۴۸۰	آفتابی - مهتابی	SMD	۱۸	۱۸	مربع ۱۸ وات
۸	۱۹۱-۲۰۹	۱۷۷,۵	۲۲۰	۲۶	۱۱۰	> ۶۵۰	۱۹۷۰	آفتابی - مهتابی	SMD	۲۶	۲۴	مربع ۲۴ وات

### لوازم جانبی چراغ سقفی توکار سروش



نوع قاب	طول	ارتفاع	تعداد در کارتن
۱۲ وات	۱۴۵	۴۰	۴۸
۱۸ وات	۱۶۸	۴۱,۵	۴۸
۲۴ وات	۲۲۰	۴۱,۵	۴۸

قاب تبدیل چراغ سقفی توکار به روکار  
قاب تبدیل پنل توکار به روکار مدل سروش پارس شهاب برای تبدیل پنل‌های توکار مدل سروش به روکار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این قاب سبب می‌شود بدون نیاز به ایجاد تغییر در ساختار محل نصب و هیچ‌گونه برشی چراغ‌های توکار به صورت روکار در سقف آسان و سریع نصب گردد.



### چراغ‌های LED سقفی توکار گرد BackLight (مدل سروش) + تبدیل روکار

A+



تعداد در کارتن (عدد)	سایز برش (mm)	قطر داخلی (mm)	قطر خارجی (mm)	ارتفاع (mm)	زاویه تابش (deg)	شدت نور (cd)	شار نوری (lm)	رنگ نور	تکنولوژی (LED)	مصرف انرژی (Wh)	توان (W)	نوع چراغ
۱۲	۷۱-۸۵	۶۰	۹۵	۲۳,۵	۱۱۰	> ۱۵۰	۴۶۰	آفتابی - مهتابی	SMD	۷	۷	گرد ۷ وات
۱۲	۱۱۷-۱۳۴	۱۰۵	۱۴۵	۲۴	۱۱۰	> ۳۵۰	۹۱۰	آفتابی - مهتابی	SMD	۱۲	۱۲	گرد ۱۲ وات
۸	۱۴۱-۱۵۹	۱۲۸	۱۷۰	۲۵,۵	۱۱۰	> ۵۰۰	۱۴۸۰	آفتابی - مهتابی	SMD	۱۸	۱۸	گرد ۱۸ وات
۸	۱۹۲-۲۰۹	۱۷۸	۲۲۰	۲۶	۱۱۰	> ۶۵۰	۱۹۷۰	آفتابی - مهتابی	SMD	۲۶	۲۴	گرد ۲۴ وات

### لوازم جانبی چراغ سقفی توکار سروش



نوع قاب	قطر	ارتفاع	تعداد در کارتن
۱۲ وات	۱۴۵	۴۰	۴۸
۱۸ وات	۱۷۰	۴۱,۵	۴۸
۲۴ وات	۲۲۰	۴۱,۵	۴۸

قاب تبدیل چراغ سقفی توکار به روکار  
قاب تبدیل پنل توکار به روکار مدل سروش پارس شهاب برای تبدیل پنل‌های توکار مدل سروش به روکار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این قاب سبب می‌شود بدون نیاز به ایجاد تغییر در ساختار محل نصب و هیچ‌گونه برشی چراغ‌های توکار به صورت روکار در سقف آسان و سریع نصب گردد.