



چراغ‌های LED سقفی توکار گرد Back Light (مدل سروین)+تبدیل روکار

A+



> ۸۰



ناهماهنگ با دیمر



۲۵۰۰۰ ساعت



-20°C~+40°C



فرکانس ۵۰ هرتز



ولت ۲۲۰

تعداد درکارتن (عدد)	سایز برش (mm)	قطر داخلی (mm)	قطر خارجی (mm)	ارتفاع (mm)	زاویه تابش (deg)	شدت نور (cd)	شار نوری (lm)	رنگ نور	تکنولوژی (LED)	مصرف انرژی (Wh)	توان (W)	نوع چراغ
۱۲	۷۰-۸۴	۶۲	۹۰	۳۳	۱۱۰	> ۱۵۰	۴۶۰	آفتابی - مهتابی	SMD	۷	۷	دایره ۷ وات
۱۲	۱۱۷-۱۳۲	۱۰۲	۱۳۹,۵	۳۸	۱۱۰	> ۳۵۰	۹۱۰	آفتابی - مهتابی	SMD	۱۲	۱۲	دایره ۱۲ وات
۸	۱۴۱-۱۵۷	۱۲۷	۱۶۴,۵	۳۸	۱۱۰	> ۵۰۰	۱۴۸۰	آفتابی - مهتابی	SMD	۱۸	۱۸	دایره ۱۸ وات
۸	۱۹۲-۲۰۷	۱۷۱	۲۱۴	۳۸	۱۱۰	> ۶۵۰	۱۹۷۰	آفتابی - مهتابی	SMD	۲۴	۲۴	دایره ۲۴ وات



تعداد درکارتن	ارتفاع	قطر	نوع قاب
۷۲	۴۲	۱۶۴,۵	۱۸ وات
۴۸	۴۲	۲۱۴	۲۴ وات

لوازم جانبی چراغ سقفی گرد سروین

قاب تبدیل چراغ سقفی توکار به روکار

قاب تبدیل پنل توکار به روکار مدل سروین پارس شهاب برای تبدیل پنل‌های توکار مدل سروین به روکار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این قاب سبب می‌شود بدون نیاز به ایجاد تغییر در ساختار محل نصب و هیچ‌گونه برشی چراغ‌های توکار به صورت روکار در سقف آسان و سریع نصب گردد.